



Eletrificador de Alto Poder LB80 220V – LB80 127V

LB80 220V

- Alimentação: LB80 220V – Rede 220V e 12V
- Alcance Linear: 3.500 metros
- Modelo: 80 Km
- Tensão de saída sem carga: 12 kV
- Intervalo entre Pulsos Regulável; 1,2 a 2,1 segundos
- Energia Acumulada: LB80 220V: 3,9 Joules
- Consumo de Energia Elétrica: 3,7 a 5,3 Wh
- Consumo da Bateria 12V: 4 a 6 Ah/ Dia
- Com Conectores Cerca e Terra para instalação do fio da cerca e do fio do aterramento.
- Exige no mínimo 2 hastes para aterramento.
- Desviador interno de raios de baixa intensidade
- Opção Modo Econômico: 60% da potencia (2,4 Joules)
- Desligamento automático com bateria baixa
- Dimensões: C 215 mm x L 170 mm x A 95 mm
- Produto Certificado Conforme NBR NM IEC60335

LB80 127V

- Alimentação: Rede 127V e 12V
- Alcance Linear: 3.500 metros
- Modelo: 80 Km
- Tensão de saída sem carga: 12 kV
- Intervalo entre Pulsos Regulável; 1,2 a 2,1 segundos
- Energia Acumulada: 5 Joules
- Consumo de Energia Elétrica: 3,2 a 4,5 Wh
- Consumo da Bateria 12V: 4 a 6 Ah/ Dia
- Com Conectores Cerca e Terra para instalação do fio da cerca e do fio do aterramento.
- Exige no mínimo 2 hastes para aterramento.
- Desviador interno de raios de baixa intensidade
- Opção Modo Econômico: 60% da potencia (2,4 Joules)
- Desligamento automático com bateria baixa
- Dimensões: C 215 mm x L 170 mm x A 95 mm
- Produto Certificado Conforme NBR NM IEC60335